

SCHEMALÄGGNING AV KOMPONENTER

Börja med att öppna en webbläsare, gå till <u>https://mypages.verisure.com/login</u> och logga in med dina uppgifter.



1. När du är inloggad klickar du på Automatisering och sedan Schemaläggning.



2. För att skapa en ny schemaläggning klickar du på Skapa.



3. Nu väljer du vilka komponenter du önskar schemalägga genom att klicka på **Välj**.





4. Du väljer nu vilka komponenter du vill schemalägga genom att bocka i dom sedan klickar på **OK**.



5. Nu behöver du välja när automatisering ska ske genom att klicka på Välj.

När		
TIMERS		^
() •	Tid Återkommande händelse	
	Kalender Engångshändelse	
۵ (Solnedgång När solen går ner	
☆ O	Soluppgång Soluppgång	
<u>ښ</u> (Automatisk belysning Agerar på soluppgång, solnedgång och tidsangivelser.	
larma på och larma av $\qquad \sim$		
LÅS OCH LÅS UPP 🗸		
LARM		~
VARNINGAR		~
ÖVRIGT		
OK Avbryt		

 Här finns många möjligheter att automatisera dina komponenter enligt olika scenarion. För tidsbaserad automatisering bockar du i Tid och klickar sedan på OK.

2	NÄR		Ø
	Tid 10:08 För att både sätta på och stänga stänga av.	a av, skapa en händelse för att sät	ta på och en händelse för att
	Dagar Tänk på att Schemaläggning inte tar hänsyn till helgdagar 🗹 Dagligen		
	🗹 Måndag	🗹 Tisdag	🗹 Onsdag
	🗹 Torsdag	🗹 Fredag	🗹 Lördag
	∨ Söndag		

7. När du valt tid så kommer nedan vy att dyka upp för dig. Här väljer du då **Tid** samt om det är någon **specifik dag** du önskar att schemaläggning sker. Önskas alla dagar låter du det vara som det är förinställt.

3	VAD	
	Välj	Ø

8. Nu behöver du välja **Vad** som ska ske vid den angivna tiden genom att klicka på **Välj**.

Va	d
0	Slå på
0	Stäng av
OK	Avbryt

9. Här väljer du om komponenten ska **slå på** eller **stänga av** vid den valda tiden och klickar sedan på **OK**.

4	ОМ			
		Bara om det är mörkt ute		
	Larm	nstatus		
		Alltid	\bigcirc	Bara om hela systemet är pålarmat
	\bigcirc	Bara om systemet är skalskyddat	\bigcirc	Bara om systemet är avlarmat
Spa	ra	Avbryt		

10. På nästa steg så ställs frågan om händelsen alltid ska ske eller om det bara ska ske under en specifik larmstatus. Önskar du att schemaläggningen alltid ska vara aktuell bockar du i **Alltid** och klickar på **Spara**.

(12:43		^
6	Smart plug Slå på	Dagligen	Ø

11. Nu är schemaläggningen för de komponenter du valt och den tiden klar. Önskar du schemalägga fler tider eller händelser börjar du om från steg 3.